MANUALE DI ISTRUZIONI

LEDCO

MODELLO:CT360/B

3 IN 1 RGB/CCT/DIM



CENTRALINA BLUETOOTH MESH

Funzioni



FCC ID:2AOTXBLE-M1

1.Prodotto 3 in 1, può controllare strip led RGB ,CCT e MONOCROMATICHE;

2.tensione DC9V-24V, supporta le comuni strisce LED DC9V, DC12V, DC24V;

3.Funzioni principali: modalità fai-da-te, timer, gruppo, scena, promemoria chiamate ecc

4.16 milioni di colori, occorre l'ausilio dell'app scaricabile dal market per il cambio colore;

5.La tecnologia bluetooth assicura un controllo a lunga distanza;

6.Funzione di trasmissione automatica: il controller Bluetooth mesh consente ai dispositivi di comunicare tra loro in un raggio di 25 metri.

Caratteristiche tecniche

Nome prodotto:	CT360/B
Tensione in ingresso:	DC9-24V
Tensione in uscita:	DC9-24V
Temperatura d'esercizio:	-30℃ ~ +55℃
Distanza di controllo:	30~50 metri
Tipo di controllo:	RGB/CCT/DIM strip led
Dimensioni:	L96XW53XH24mm
Dimensioni imballo:	L116XW68XH29mm
Peso netto:45g	Peso lordo:75g
Corrente in uscita:	5A/CH Max: 15A
Potenza in uscita:	

DIM: 9V:<135W,12V:<180W,24V:<360W

CCT: 9V:<90W, 12V:<120W,24V:<240W

RGB: 9V:<135W,12V:<180W,24V:<360W



Caratteristiche



Cambio modalità d'uso

1. La luce dell'indicatore ha 3 colori: rosso, verde, blu e i tipi di controller corrispondenti sono:

Rosso: controller RGB;

Verde: controller dimmer;

Blu: controller CCT;

2.Per cambiare il tipo di modalità d'uso tenere premuto il pulsante "SET" sul controller per circa 3 secondi fino a quando la spia non cambia colore;

3. La sequenza dei colori dell'indicatore luminoso è: rosso - verde - blu;

4. Aggiungere nuovamente la lampada se è stata cambiata la modalità d'uso dopo che è stata accoppiata.

Installazione e interfaccia APP

1. Centralina RGB

Impostare la spia sul colore rosso tenendo premuto il tasto set e iniziare l'associazione



2. Centralina CCT

Impostare la spia sul colore blu tenendo premuto il tasto set e iniziare l'associazione



3 .Controller monocromatico

Impostare la spia sul colore verde tenendo premuto il tasto set e iniziare l'associazione



Guida

1. Scaricare l'applicazione

(1). Accendere il bluetooth dello smartphone

2). Scansiona il codice QR per scaricare l'APP tramite smartphone

Altri metodi per scaricare l'APP:

Sistema iOS: cerca "OPEN-LIT" nell'APP Store

Sistema Android: cerca "OPEN-LIT" in Googleplay

(3).Installare l'alimentatore, il controller e la lampada a LED.Quando la spia è accesa il controller è pronto per la configurazione

⚠Si prega di collegare i LED a dispositivo spento

2. Registrazione dell'account

(1). Lancia l'App. fai clic su "Registrati" in alto a destra



(2). Inserisci la tua mail →scegli la password→clicca "Registrati"

3. Configurazione

(1). Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, accedi all'interfaccia "Dispositivo", fai clic su "+" per aggiungere un nuovo dispositivo, quindi fai clic su "Aggiungi dispositivo Bluetooth", fai clic su "Configura";

(2).L'app impiegherà fino a 40 secondi per la completa la configurazione

(3).Dopo la configurazione, fai clic su "Indietro" e l'app accederà all'interfaccia "dispositivo".
Se la configurazione dovesse fallire fare clic su "Continua per configurare" o premere una volta il pulsante "Set" sul controller e aggiungere nuovamente la lampada.



(4). Seleziona la tua Strip led per inziare il controllo.

Principali funzioni:

1. Modalità personalizzata

(1) Aggiungi al massimo 4 modalità DIY (personalizzata) in ogni luce,

(2) Tenere premuto per modificare ed eliminare la modalità

2. Timer

(1) La funzione timer supporta l'accensione e lo spegnimento delle lampade

(2) Si possono aggiung al massimo 16 timer per ciascun dispositivo;

(3) Scorrere a sinistra per eliminare il timer

3. Controllo di gruppo

(1)Aggiungi al massimo 16 gruppi Bluetooth, un dispositivo Bluetooth può essere aggiunto al massimo in 8 gruppi;

(2) I dispositivi possono essere controllati singolarmente nel gruppo;

(3) Scorrere verso sinistra per eliminare il gruppo o eliminare il dispositivo nel gruppo;

(4)Scorrere a sinistra per rinominare il gruppo.

4. Controllo degli scenari

Si può scegliere tra : Rientro a casa, uscire di casa, durata del film ect ,possibilità di aggiungere 16 scene Bluetooth;

(2) Scorrere verso sinistra per modificare la scena

Attenzione:

1.Supporta Android 4.4 o versioni successive, sistema IOS8.3 o versioni successive;

2. Un'app può controllare fino a 50 dispositivi Bluetooth mesh;

3.Quando si utilizzano più dispositivi Bluetooth, assicurarsi che la distanza tra ogni dispositivo non superi i 25 metri.

4.Se si verificano queste circostanze:

(1) Si desidera accoppiare un dispositivo ma questo dispositivo è stato associato ad un altro account,

(2) Il dispositivo non è stato accoppiato dopo diversi tentativi.

Si prega di ripristinare le impostazioni predefinite premendo una volta il pulsante "SET" per pulire le informazioni nel controller, quindi riassociarle

Attenzione:

(Uso interno e solo con illuminazione a led)

1.La tensione di ingresso del controller è DC9-24V, non sono consentite altre tensioni in ingresso, prestare attenzione alla sicurezza quando collegato;

2.Non invertire la connessione di ingresso dell'alimentazione

3.Non sovraccaricare, la corrente in uscita massima totale è di 15A;

4.Non utilizzare in ambiente con pareti metalliche,la distanza di controllo ne risentirebbe

5.Spegnere il dispositivo se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo, tenere lontano dalla polvere e dalle temperature elevate.