

## KIT EMERGENZA INVERTER BATTERIA

## KIT EMERGENZA

ART: EM3000

Destinazione d'uso:

Interni

Installazione:

Fissaggio Parete / Plafone / incasso

Corpo / Struttura:

metallo / pvc

Alimentatore:

Grado IP:

Non incluso da ordinare separatamente

Tensione in ingresso 220-240 Vac
Temperatura di funzionamento -0° + 45°
Classe isolamento: Classe 3

Peso: 380 gr

Voltaggio di carica: 7.3 Vdc max
Corrente di carica: 150 / 300mA
Potenza in uscita emergenza: 2.5W / 5W
Voltaggio in uscita emergenza: 10 -> 60Vdc


Batteria: 6.4V LiFePo4 3000mAh

integrata

20

Durata: 2.5W 6 ore / 5W 3 ore Dimensioni: 260 x 60 x 33 mm





## Note:

Include indicatore di funzionamento e pulsante tester

